



(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:
24.10.2001 Bulletin 2001/43

(51) Int Cl.7: **E05B 49/00**

(21) Numéro de dépôt: **01400961.7**

(22) Date de dépôt: **13.04.2001**

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
 Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(72) Inventeur: **Boulesteix, Xavier**
94100 Saint Maur des Fosses (FR)

(74) Mandataire: **Croonenbroek, Thomas et al**
Valeo Sécurité Habitacle,
42, rue Le Corbusier,
Europarc
94042 Créteil Cedex (FR)


(30) Priorité: **19.04.2000 FR 0005044**

(71) Demandeur: **VALEO ELECTRONIQUE**
94042 Creteil Cédex (FR)

(54) **Pilote d'antenne émettrice de champ magnétique à circuit RLC**

(57) Le circuit électronique qui est destiné à alimenter une bobine émettrice de champ magnétique, a une première borne d'entrée (1) pour recevoir une tension d'alimentation (Ubat), une seconde borne d'entrée (2) pour recevoir un signal de commande périodique (SC) dans une gamme de fréquence prédéfinie, une borne de sortie (4) pour générer un courant de sortie (I) dans ladite bobine émettrice (L) connectée entre ladite borne

de sortie (4) et une masse (M), de manière à convertir ledit signal de commande périodique en un champ magnétique périodique émis par la bobine. Dans ce circuit, un circuit RLC série (RLC1) est connecté entre ladite borne de sortie (4) et la masse pour former avec la bobine émettrice (L) une antenne accordée. Un tel agencement permet d'émettre un champ magnétique selon un diagramme étendu pour qu'un organe récepteur ait une meilleure sensibilité.



FIG_1

Description

[0001] L'invention concerne un circuit électronique destiné à alimenter une bobine émettrice de champ magnétique, ayant une première borne d'entrée pour recevoir une tension d'alimentation, une seconde borne d'entrée pour recevoir un signal de commande périodique dans une gamme de fréquence prédéfinie, une borne de sortie pour générer un courant de sortie dans ladite bobine émettrice connectée entre ladite borne de sortie et une masse, de manière à convertir ledit signal de commande périodique en un champ magnétique périodique émis par la bobine.

[0002] Un tel circuit est plus particulièrement destiné à alimenter une bobine émettrice de champ magnétique servant d'antenne dans un système d'accès dit « mains libres » à une enceinte fermée, cette enceinte pouvant être par exemple un véhicule automobile. Un tel système peut encore autoriser ou interdire le démarrage d'un véhicule. Un tel système comporte généralement un dispositif de reconnaissance ayant une antenne émettrice sous la forme d'une bobine, qui émet un champ magnétique périodique pour effectuer un échange de données avec un organe d'identification à authentifier. Classiquement, le circuit d'alimentation de la bobine émettrice qui est alimenté par une batterie du véhicule reçoit un signal de commande ayant une fréquence donnée et convertit ce signal en un courant qui traverse la bobine pour que celle-ci émette un champ magnétique ayant la même fréquence que le signal de commande.

[0003] Dans l'art antérieur concernant les systèmes d'accès « mains libres », on constate généralement qu'il est difficile d'obtenir une transmission de données de bonne qualité entre le dispositif de reconnaissance et l'organe d'identification. En effet, le diagramme d'émission d'un champ magnétique dans l'air est difficile à maîtriser, compte tenu notamment des perturbations qu'introduit la caisse métallique du véhicule qui influent sur les caractéristiques électriques d'antenne émettrice, et compte tenu de l'emplacement de l'antenne émettrice qui est assujéti à des impératifs ergonomiques.

[0004] Une façon de résoudre ce problème consiste à optimiser l'emplacement et la conception de la bobine émettrice pour que le diagramme d'émission soit satisfaisant.

[0005] Le défaut de cette solution est qu'elle donne lieu à un surcoût de fabrication du dispositif de reconnaissance.

[0006] Le but de l'invention est de remédier à cet inconvénient en proposant un circuit d'alimentation de la bobine émettrice qui améliore la qualité de la transmission de données.

[0007] A cet effet, l'invention a pour objet un circuit électronique destiné à alimenter une bobine émettrice de champ magnétique, ayant une première borne d'entrée pour recevoir une tension d'alimentation, une seconde borne d'entrée pour recevoir un signal de commande périodique dans une gamme de fréquence pré-

définie, une borne de sortie pour générer un courant de sortie dans ladite bobine émettrice connectée entre ladite borne de sortie et une masse, de manière à convertir ledit signal de commande périodique en un champ magnétique périodique émis par la bobine, caractérisé en ce que un circuit RLC série est connecté entre ladite borne de sortie et la masse pour former avec la bobine émettrice une antenne accordée.

[0008] Avec une telle construction, le champ magnétique émis est sinusoïdal, et sa portée est augmentée, de sorte que la sensibilité d'un récepteur comme un organe d'identification est améliorée.

[0009] Selon un mode de réalisation préféré de l'invention dans lequel le circuit d'alimentation comprend un circuit élévateur de tension, pour utiliser une antenne émettrice de champ magnétique ayant un facteur de qualité faible ou présentant des caractéristiques électriques perturbées par la caisse métallique du véhicule, on obtient un dispositif de reconnaissance dont le coût de fabrication global est réduit. En outre, dans ce mode de réalisation, la tension délivrée par le circuit élévateur de tension ne varie pas avec des fluctuations de la tension d'alimentation fournie par une batterie du véhicule pour que le champ magnétique émis ait une portée constante. Dans ce mode de réalisation, la tension délivrée par le circuit élévateur de tension peut être réglée au cours d'une opération d'étalonnage.

[0010] Selon un autre mode de réalisation de l'invention, dans lequel le circuit d'alimentation comprend un circuit de commande, l'intensité crête d'un courant qui traverse la bobine émettrice est constante et ne varie pas avec des fluctuations de la tension d'alimentation fournie par la batterie du véhicule pour que le champ magnétique émis par la bobine émettrice ait une portée constante.

[0011] Selon encore un autre mode de réalisation particulier dans lequel le circuit d'alimentation comprend un circuit de commande, il est alors possible de modifier volontairement la portée du champ magnétique émis par la bobine émettrice pour que le dispositif de reconnaissance puisse par exemple mieux évaluer la position d'un organe d'identification à authentifier.

[0012] L'invention sera maintenant décrite plus en détail, et en référence aux dessins annexés qui en illustrent une forme de réalisation à titre d'exemple non limitatif.

[0013] La figure 1 est une représentation schématisée d'un premier mode de réalisation du circuit électronique selon l'invention.

[0014] La figure 2 est une représentation schématisée d'un deuxième mode de réalisation du circuit électronique selon l'invention.

[0015] Dans la figure 1, on peut voir un circuit d'alimentation CA selon l'invention comprenant en entrée une première borne d'entrée 1 à laquelle est appliquée une tension d'alimentation Ubat qui est par exemple une tension d'alimentation fournie par une batterie du véhicule, une seconde borne d'entrée 2 qui est destinée à

recevoir un signal de commande SC, et en sortie une borne de sortie 4, ce circuit d'alimentation CA étant en outre connecté à une masse électrique M qui pourra par exemple être la masse du véhicule. Ce circuit est destiné à générer un courant I dans une bobine émettrice de champ magnétique L, cette bobine émettrice étant connectée d'une part à la borne de sortie 4 et d'autre part à la masse M.

[0016] Dans ce circuit, la borne d'entrée 1 est connectée à un élévateur de tension E qui fournit entre sa borne de sortie Se et la masse M à laquelle il est connecté, une tension constante stable Ve pouvant valoir par exemple 40 Volts. La borne d'entrée 2 est directement connectée à la borne de commande Bc d'un transistor MOS pour que le signal de commande SC pilote ce transistor en commandant son ouverture et sa fermeture. Ce transistor MOS est connecté entre la borne de sortie Se et une borne Br d'un circuit RLC1, de manière à ce que lorsque ce transistor MOS est fermé, la tension entre la borne Br et la masse M vaut Ve. Le circuit RLC1 est un circuit RLC série qui est connecté entre la borne 4 et la masse M. Ce circuit comporte une bobine inductive L1, une résistance R1 et un condensateur C1, la borne Br étant située entre la résistance R1 et la bobine inductive L1.

[0017] Dans ce circuit, le transistor qui est piloté par le signal SC applique à la borne Br, une tension périodique, de même période que la période du signal SC et ayant pour amplitude Ve.

[0018] D'une façon générale, le signal de commande SC est un signal périodique carré dont la fréquence varie entre 125 kHz et 133 kHz. D'autre part, le circuit RLC constitué du circuit RLC1 et de la bobine L, est dimensionné pour que sa bande passante comprenne les fréquences 125 kHz et 133 kHz, de manière à constituer une antenne accordée dans cette bande passante. De cette façon, la tension périodique qui est appliquée à la borne Br est convertie en un courant périodique I dans la bobine émettrice L qui a une forme sinusoïdale. Ainsi, le signal périodique SC est converti en un champ magnétique sinusoïdal ayant pour période la période du signal SC, qui est émis par la bobine L.

[0019] Dans le cas d'une antenne non accordée, le signal magnétique émis a la période du signal de commande SC, mais ce signal magnétique a une allure triangulaire, si bien qu'un récepteur comme un organe d'identification accordé ne récupère que la composante sinusoïdale fondamentale de ce signal triangulaire. Il en découle une sensibilité faible de l'organe d'identification par rapport au signal magnétique.

[0020] Dans ce circuit, l'élévateur de tension E élève la tension appliquée à l'antenne accordée à environ 40 Volts, ce qui permet d'utiliser une antenne émettrice de champ magnétique dont le facteur de qualité est moindre ou dont les caractéristiques électriques sont perturbées par l'environnement, pour réduire le coût de fabrication du dispositif de reconnaissance.

[0021] D'autre part, cet élévateur de tension E peut

jouer le rôle de régulateur en fournissant une tension de 40 Volts, constant et fixe, indépendamment des fluctuations de la tension d'alimentation Ubat qui est délivrée par la batterie, pour que le signal magnétique soit émis selon un diagramme d'émission de portée constante. En effet, il est courant qu'une batterie de véhicule de type 12 Volts ait sa tension qui fluctue entre 10 et 16 Volts, et il est évidemment gênant que ces fluctuations se répercutent sur la portée de l'émission du signal magnétique.

[0022] Enfin, dans le cas de l'utilisation d'une antenne accordée ayant un faible facteur de qualité, et donc dans le cas de composants électroniques bon marché qui présentent des dispersions élevées de leurs caractéristiques techniques (valeurs des résistance, capacité et inductances), le circuit élévateur de tension E pourra être étalonné pour que le diagramme d'émission du champ magnétique ne fluctue pas d'un circuit d'alimentation à l'autre. Cet étalonnage pourra par exemple consister à mesurer la tension efficace entre la borne de sortie 4 et la masse M, puis à effectuer un réglage de la tension de sortie Ve pour obtenir une certaine tension efficace souhaitée entre la borne de sortie 4 et la masse M.

[0023] Dans la figure 2, on peut voir un circuit d'alimentation CA selon l'invention comprenant en entrée une première borne d'entrée 1 à laquelle est appliquée une tension d'alimentation Ubat qui est par exemple une tension d'alimentation fournie par une batterie du véhicule, une seconde borne d'entrée 2 qui est destinée à recevoir un signal de commande SC, une troisième borne d'entrée 3 destinée à recevoir une tension de référence Uref, et en sortie une borne de sortie 4, ce circuit d'alimentation CA étant en outre connecté à une masse électrique M qui pourra par exemple être la masse du véhicule. Ce circuit est destiné à générer un courant I dans une bobine émettrice de champ magnétique L, cette bobine émettrice étant connectée d'une part à la borne de sortie 4 et d'autre part à la masse M.

[0024] Ce circuit d'alimentation comprend un circuit de commande CC auquel est connectée chaque borne d'entrée 1, 2, 3 et qui génère un signal de commande pour piloter l'état ouvert ou fermé d'un transistor MOS au niveau d'une borne de commande Bc du transistor MOS à laquelle ce circuit de commande CC est connecté. Dans ce circuit, le transistor MOS est connecté entre la borne d'entrée 1 et une borne Br d'un circuit RLC1, ainsi, lorsque ce transistor MOS est fermé, la tension entre Br et la masse M vaut Ubat. Le circuit RLC1 est un circuit RLC série qui est connecté entre la borne 4 et la masse M. Ce circuit comporte une bobine inductive L1, une résistance R1 et un condensateur C1, la borne Br étant située entre la résistance R1 et la bobine inductive L1.

[0025] De la même manière que pour le premier circuit d'alimentation, on a ici un circuit qui applique à la borne Br de l'antenne accordée une tension périodique de même période que la période du signal de commande

de SC, pour générer un courant sinusoïdal dans l'antenne accordée, dans une bande passante située par exemple entre 125 et 133 kHz. Ici, la tension appliquée à la borne Br a pour amplitude la tension d'alimentation Ubat fournie par la batterie. Ainsi, le signal périodique SC est converti en un champ magnétique sinusoïdal ayant pour période la période du signal SC, qui est émis par la bobine L, un tel champ présentant les avantages qui ont été expliqués pour le premier circuit d'alimentation.

[0026] Dans ce circuit, le transistor MOS n'est pas directement piloté par le signal SC, mais par un signal ayant la même période que le signal SC, et ayant un rapport cyclique r qui dépend de la tension d'alimentation Ubat et de la tension de référence Uref. Avec un tel agencement, la valeur efficace de la tension qui est appliquée à la borne Br de l'antenne accordée varie avec le rapport cyclique r. Ainsi, le circuit de commande CC modifie la valeur de l'intensité crête du courant I qui passe dans la bobine émettrice L, en modifiant le rapport cyclique r, pour faire varier la portée du champ magnétique qui est émis par cette bobine.

[0027] Plus particulièrement, le transistor MOS est fermé pendant une durée Δt_{on} et ouvert pendant une durée Δt_{off} , et le rapport cyclique r qui vaut $r = \Delta t_{on} / (\Delta t_{on} + \Delta t_{off})$ respecte la condition $\Delta t_{on} + \Delta t_{off} = p$.

[0028] Dans un mode de réalisation préféré du circuit d'alimentation selon l'invention, le rapport cyclique r augmente lorsque Ubat diminue, et diminue lorsque Ubat diminue. Ainsi, la valeur du courant crête I dans la bobine L est constante indépendamment des fluctuations de la tension d'alimentation Ubat fournie par la batterie du véhicule, pour que le diagramme d'émission du champ magnétique ait une portée constante indépendamment des fluctuations de la tension d'alimentation Ubat.

[0029] Dans un autre mode de réalisation préféré du circuit d'alimentation selon l'invention, le rapport cyclique r augmente lorsque la tension Uref augmente et diminue lorsque celle-ci diminue. De cette façon, la valeur crête du courant I dans la bobine L dépend de la valeur de la tension Uref qui est appliquée, ce qui permet de modifier volontairement la portée du diagramme d'émission du champ magnétique. Une telle application peut être très utile pour effectuer de l'émission dite « double puissance » dans laquelle le dispositif de reconnaissance est capable d'émettre selon deux diagrammes d'émission de taille différente, pour localiser la position physique d'un organe de reconnaissance à authentifier.

Revendications

1. Un circuit électronique destiné à alimenter une bobine émettrice de champ magnétique, ayant une première borne d'entrée (1) pour recevoir une tension d'alimentation (Ubat), une seconde borne d'entrée (2) pour recevoir un signal de commande pé-

riodique (SC) dans une gamme de fréquence prédéfinie, une borne de sortie (4) pour générer un courant de sortie (I) dans ladite bobine émettrice (L) connectée entre ladite borne de sortie (4) et une masse (M), de manière à convertir ledit signal de commande périodique en un champ magnétique périodique émis par la bobine, **caractérisé en ce que** un circuit RLC série (RLC1) traversé par le courant de sortie, est connecté entre ladite borne de sortie (4) et la masse pour former avec la bobine émettrice (L) une antenne accordée.

2. Le circuit électronique selon la revendication 1, comprenant un circuit élévateur de tension (E) et un transistor (MOS), ledit circuit élévateur de tension recevant ladite tension d'alimentation (Ubat) et délivrant une tension surélevée, ladite tension surélevée étant appliquée à une borne (Br) du circuit RLC (RLC1) par l'intermédiaire du transistor (MOS), ledit transistor étant piloté par le signal de commande (SC), pour que le courant de sortie (I) circulant dans la bobine (L) ait une intensité crête correspondant à une intensité crête de référence.

3. Le circuit électronique selon la revendication 1, comprenant un circuit de commande (CC) et un transistor (MOS), ledit circuit de commande (CC) recevant la tension d'alimentation (Ubat) et le signal de commande (SC), pour piloter l'état ouvert ou fermé dudit transistor (MOS) en appliquant à ce transistor une tension périodique ayant une période identique à la période du signal de commande (SC) et un rapport cyclique qui dépend de la tension d'alimentation, ledit transistor (MOS) étant connecté entre la borne d'entrée (1) et une borne (Br) du circuit RLC (RLC1), pour que le courant (I) circulant dans la bobine (L) ait une intensité crête correspondant à une intensité crête de référence.

4. Le circuit électronique selon la revendication 3, dans lequel l'intensité crête de référence est réglable pour modifier volontairement la portée du champ magnétique émis par la bobine émettrice (L).

5. Un système dit mains libres destiné à commander le déverrouillage d'ouvrants d'un véhicule et/ou à autoriser le démarrage d'un véhicule, comprenant un circuit électronique selon la revendication 1, 2, 3 ou 4, dans lequel la tension d'alimentation (Ubat) est fournie par une batterie du véhicule.





FIG-1





Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 01 40 0961

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
A	US 4 963 880 A (TORRE JOHN J ET AL) 16 octobre 1990 (1990-10-16) * le document en entier *	1	E05B49/00
A	EP 0 523 271 A (TEXAS INSTRUMENTS DEUTSCHLAND) 20 janvier 1993 (1993-01-20) * abrégé; revendications; figures *	1	
A	EP 0 650 216 A (TEXAS INSTRUMENTS DEUTSCHLAND) 26 avril 1995 (1995-04-26) * abrégé * * page 2, ligne 53 - page 3, ligne 15 * * revendications; figures *	1	
A	US 4 731 585 A (FOX TIMOTHY R) 15 mars 1988 (1988-03-15)		
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7) E05B H01Q
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 24 juillet 2001	Examineur Miltgen, E
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : antérieur - plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 03 82 (P04-002)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 01 40 0961

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

24-07-2001

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 4963880 A	16-10-1990	AUCUN	
EP 0523271 A	20-01-1993	AT 150217 T	15-03-1997
		DE 69125157 D	17-04-1997
		DE 69125157 T	19-06-1997
EP 0650216 A	26-04-1995	DE 69422682 D	24-02-2000
		DE 69422682 T	10-08-2000
		JP 7283749 A	27-10-1995
		US 5493312 A	20-02-1996
US 4731585 A	15-03-1988	DE 3806371 A	15-09-1988

EPO FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82